Häufig auftretende Fehler im C-Netz

25/ 5E6	FuPEF antwortet nicht
4D	AKT 3x nicht quittiert
53	nicht angelaufen --> DEF
68	8x Fehler --> Ausfall
AB	keine Signalisierung v. SPK --> Verb. abbruch
521	OSK-Umschaltung unmöglich
5E3	FEP - Ergebnis
5E5	defekt (FEP-Grund)
65B	FEP - Ergebnis Dauerprüfung
65C	letztes neg. Ergebnis Dauerprüfung
65D	letztes pos. Ergebnis Dauerprüfung
300A/400A	Rücklauf größer 8 dB
300D/400D	Leistungsregelung defekt
3044+3045	falscher Opcode Funksignalisierung Tln
3059/4059	unbekannter Anlaufgrund
3081+3082	mehrfach falsche Funkbereichsnummer
401C	HW - Mehrfachfehler
4057	Power on/Baugruppen-Reset

Alarmmeldungen Progr. 3

0	dringend	(nie allein)
1	FDS	
2	PHE + FV	
3	SAE	
4	OSK	
5	SPK Stufe 1	< 50 %
6	SPK Stufe 2	> 50 %
7	vermittl.te Bereit.	
8	frei	
9	StVZG	(Zentralgest.)
10	StFuG	(Funkgestell)
11	StVFMEG	(FME-Gest.)
12	FME	
13	PFG	
14	Synchron-Fehler	
15	PBR	
16	MSC	(ZZK-Komm.ini.)
17	BS	
18	System-Fehler	
19	Login-Anzeige	(PBT)

Meldungstypen Progr. 1

A	Anlauf FDS
B	Anlauf SAE, PBR, FuFEF
C	Funkfeldstörungen
D	Diagnoseinformation
E	Systemfehler
F	Außerbetriebnahmefehler
G	SAE-Systemmeldung
K	Protokoll O&M-Kommandos (Wartung + Bedienung)
L	Beg./Ende PBT-Session
O	Überlast in BS
P	FEP-Ergebnisse
R	Anlauf BS
S	SW-Fehler f. Hersteller
X	Alarmmeldungen
Z	Trace-Inf. f. Hersteller
I	allg. Potokollierung

FuFEF = OSK, SPK, PHE, FME, PFG

Zustandsübergänge Progr. 6

AKT	USP	nicht FDS + SAE
INA	USP	nicht OSK + PHE
DEF	USP	
USP	AKT	
PLA	USP	nur SPK
USP	PLA	FME, SAE

bei einer Konfiguration einer gedoppelten Einrichtung nach AKT kann der erreichte Zielzustand auch INA sein !!!

BEL = Anlage im Anlauf
GSP = Gespräch
FEP = Funkeinricht.prüfung

NEB = MSC nicht erreichbar
USP = unterhaltungsbed. Sperre
HIF = Ereignisspeicher